

8500

OUVRE-PORTE DE GARAGE À MONTAGE MURAL
COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS C.C.



Conception à montage mural : la beauté épurée d'un espace ouvert

Connectivité

- **La technologie MyQ®** vous permet de surveiller et de contrôler votre ouvre-porte de garage et l'éclairage de votre maison en toute sécurité à l'aide de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre ordinateur.
- **Des alertes** peuvent être reçues par courriel ou par notification personnalisée sur votre appareil mobile de manière à toujours connaître le statut de votre porte de garage et de l'éclairage de votre maison.
- **L'application mobile MyQ** peut être téléchargée gratuitement sans frais d'activation annuels.

Rendement

- **Les moteurs P3™** sont fiables, durables et puissants – ils sont conçus spécifiquement pour répondre à vos besoins.
- **Le fonctionnement ultra-silencieux** élimine le son et la vibration dans le plafond – idéal si votre maison est aménagée avec une pièce au-dessus ou à côté du garage.
- **La pile de secours** s'active lors des pannes de courant pour que vous puissiez toujours entrer dans votre garage. (Exige l'achat de la pile de secours 475LM).
- **La conception à montage mural** libère le plafond du garage des rails et actionneurs, et permet d'utiliser cet espace comme rangement additionnel – parfait pour les plafonds cathédrale ou obstrués.
- **L'éclairage à distance** offre 200 watts de lumière avec temporisation réglable.
- **Garantie à vie sur le moteur**; garantie de 5 ans sur les pièces. Garantie de 1 an sur la pile de secours (vendue séparément).

Sécurité

- **Le système Security+ 2.0®** protège votre foyer – à chaque clic, un nouveau code est envoyé à l'ouvre-porte de garage de sorte que la porte ne s'ouvre que sur votre commande.
- **La minuterie de fermeture** se souvient de fermer votre porte de garage quand vous l'oubliez – ferme automatiquement la porte après un nombre de minutes préalablement programmé.
- **Le système d'avertissement Alert-2-Close** offre des avertissements sonores et visuels lorsque la porte de garage est sur le point de se fermer à l'aide de la technologie MyQ ou de la fonction de minuterie de fermeture.
- **Le détecteur de mouvements** active l'éclairage de l'ouvre-porte de garage dès que vous entrez dans le garage pour vous éviter de trébucher dans le noir.
- **The Protector System®** est équipé de capteurs de sécurité qui projettent un faisceau de lumière dans l'ouverture de la porte de garage, inversant automatiquement le mouvement de la porte si quoi que ce soit se trouve dans le faisceau de lumière.
- **Le verrouillage à pêne dormant** (041A6102) veille à ce que l'ouverture de la porte ne puisse pas être forcée.

Accessoires inclus :



Télécommande à trois boutons Elite (895MAX)

Vous permet de commander jusqu'à trois ouvre-portes de garage, actionneurs de barrière ou accessoires d'éclairage compatibles avec MyQ. De conception profilée avec éclairage bleu brillant à DEL.



Panneau de commande MyQ (888LM)

Permet de commander tout ouvre-porte de garage fabriqué depuis 1998 à partir de votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur (lorsque jumelé à la passerelle Internet) – offre la mise à niveau nécessaire à l'utilisation du système Security+ 2.0 et de la technologie MyQ.



Éclairage télécommandé (380LM)

Éclairez votre espace comme bon vous semble en plaçant cet éclairage à l'endroit qui vous convient le mieux, dans votre garage. Fonctionne avec deux (2) ampoules de 100 watts (non comprises).

Accessoires en option :



Passerelle Internet (828LM)

Connectez votre ouvre-porte de garage avec MyQ et ses accessoires à Internet grâce à ce dispositif à l'application gratuite MyQ.



Télécommande d'éclairage (825LM)

Vous permet de commander n'importe quelle lampe avec votre télécommande d'ouvre-porte de garage ou téléphone intelligent grâce à la passerelle Internet et à l'application gratuite MyQ.



Moniteur de porte et de barrière (829LM)

Vous permet de surveiller et de fermer jusqu'à quatre portes de garage ou barrières depuis n'importe quelle pièce de votre maison.



Batterie de Secours (475LM)

S'active lors des pannes de courant pour que vous puissiez toujours entrer dans votre garage.

FICHE TECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

DIMENSIONS

Dimensions de l'ouvre-porte de garage :

- 17,39 cm (6,85 po) (P) x 41,27 cm (16,25 po) (H)
x 15,26 cm (6,01 po) (L)

Dimensions maximales de la porte :

- Jusqu'à 4,27 m (14 pi) de hauteur, pour un total de 16,7 m² (180 pi²)

Dégagement du plafond nécessaire :

- 76 mm (3 po) du centre de la barre de torsion

BOÎTES

Nombre de boîtes boîtes : 1

Dimensions et contenu de la boîte :

- 61 cm x 25 cm x 30 cm (24 po x 10 po x 12 po)
- Tableau de commande MyQ®
- Télécommande haut de gamme 895MAX
- Tête d'ouvre-porte de garage
- Verrouillage électrique de pêne dormant
- Moniteur de tension du câble
- Télécommande d'éclairage
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

TÉLÉCOMMANDE RADIO SECURITY+ 2.0®

Télécommande haut de gamme 895MAX

Portée : 61 m (200 pi) (environ)

Température de fonctionnement : -40 °C à 65,5 °C
(-40 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommande : 315 MHz / 390 MHz bibande*
- Récepteur : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz

Encodage antivol Security+ 2.0

*Bibande pour l'encodage Security+2.0 seulement. La télécommande haut de gamme est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

RADIO MyQ

902 à 928 MHz

50 canaux FHSS (étalement de spectre avec sauts de fréquence)

Offre une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.*

Permet de fermer à distance la porte de garage avec les principaux accessoires MyQ.

Permet de surveiller et de commander des ouvre-portes de garage et l'éclairage par ordinateur tablette ou téléphone intelligent.**

*Radio MyQ désactivée en mode de protection à pile ou lorsque le système d'alimentation auxiliaire (580LM) est utilisé.

**Exige la passerelle Internet modèle 828LM.

COMMANDE MURALE

Tableau de commande MyQ 888LM

- Radio MyQ et Security+ 2.0*
- Minuterie de fermeture
- Détection de mouvements : allumage mains libres de l'éclairage des lumières
- Commande d'éclairage : Allume et éteint les l'éclairage de l'ouvre-porte
- Mode verrouillage : Verrouille les télécommandes
- Programmation des télécommandes, claviers et accessoires MyQ

*Les radios étant logées dans le tableau de commande, on ne doit pas utiliser d'autres panneaux de commande câblés avec ce système.

COMMANDES ENCODÉES SECURITY+ 2.0

Tableau de commande MyQ 880LM

- Minuterie de fermeture
- Programmation des télécommandes, claviers et accessoires MyQ
- Système d'alerte d'entretien

COMMODITÉ / SÉCURITÉ

Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System

Modèle compatible avec pile de secours 475LM (accessoire optionnel)

Fonctionnement sans surveillance Alert-2-Close avec accessoires choisis*

Allumage de l'éclairage à mains libres

Déclenchement d'urgence/rapide

Ventilation / Ouverture pour animaux domestiques

Inversion de sécurité vers le bas

Arrêt de sécurité vers le haut

Porte ouverte/faisceau obstrué/éclairage allumé

Démarrage lent, arrêt graduel

*La fonctionnalité de fonctionnement sans surveillance ne peut être utilisée si l'ouvre-porte est installé sur une porte rigide.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ALIMENTATION

Tension : 120 V CA, 60 Hz

Puissance : 120 W

Courant nominal : 2,7 A

Homologation UL : Oui

Longueur du cordon électrique : 1,82 m (6 pi), 3 broches

Tension de la lampe de travail : 120 V c.a., 60 Hz

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Approximativement 1 watt de puissance en mode veille*

Compatible avec les ampoules fluorescentes compactes

*Mode veille à la limite inférieure, éclairage de travail éteint

TYPE DE LOGIQUE

Microcontrôleur à semi-conducteur avec parasurtenseur intégré

ÉCLAIRAGE

L'appareil d'éclairage télécommandé peut être situé n'importe où dans le garage

Nombre d'ampoules : 2

Puissance maximale : 100 x 2

Délai d'allumage programmable, à semi-conducteur (1,5 à 4,5 minutes)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

MOTEUR

Moteur 24 V C.C. à grande puissance

Couple de rotation : 255 po-lbf

Protection thermique : Automatique

Lubrification : Permanente

MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT

Moyens d'entraînement : chaîne et pignon internes

Moyens de réduction : Rapport 63:1

RÉGLAGES

Force automatique

Réglages de limite électroniques

VITESSE DE DÉPLACEMENT

Environ 193 mm (7,6 po) par seconde

POIDS D'EXPÉDITION

Système complet : 14 kg 31 lb

MATÉRIAUX

Châssis : Acier

Couvercle : Plastique

remove space
before :

AIDES À L'INSTALLATION (EN OPTION)

Obstructions :

- Nécessaire de montage de rechange (480LM)*
- Abaisse l'ouvre-porte de 15 cm (6 po)

Disponibilité des prises de courant :

- Système d'alimentation auxiliaire (580LM)*
- À utiliser lorsqu'il n'y a aucune prise de courant à 1,83 m (6 pieds) de distance
- Note requise d'un électricien
- Transformateur 24 V
- Câble à faible tension de 10,7 m (35 pi)
- Interface pour système de pile de secours (475LM)

*Radio MyQ désactivée en mode pile de secours ou lorsque le système d'alimentation auxiliaire (580LM) est utilisé.

GARANTIE

Garantie à vie sur le moteur

Garantie de 5 ans sur les pièces

Garantie de 1 an sur les accessoires

Garantie de 1 an sur le système de pile de secours (485LM)

Compatible avec HOMELINK®

(version 4.0 ou supérieure)*

*Peut exiger un adaptateur externe selon le modèle et l'année de votre véhicule.

Visitez homelink.com pour de l'information supplémentaire.

Remarque : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, lorsque la passerelle Internet est utilisée avec un ouvre-porte de garage, l'actionneur doit être installé avec des portes articulées.